

IBM® LANカード・オプション 補足説明

ここでは「LANカード・オプション 設置ガイド」及び「LANカード・オプション サポートCD」に記されていない追加説明が記述されています。設置前に必ずご一読の上、設置ガイド・サポートCDとともに保存していただきますようお願い致します。

日付	ファームウェアバージョン	変更点
2002年6月	V1.20	Windows XP/Meに対応

1、Windows XP/Me対応について

Windows XP/Meに対応しました。Windows Meに関しての設定方法については各マニュアルのWindows 95/98の項目を参照してください。Windows XPの印刷設定方法に関しては以下のホームページより設定ガイドをダウンロードしてご覧ください。

<http://www-6.ibm.com/jp/printer/download/pcdownload.html>

2、Setup Wizardユーティリティの障害対応について

Setup Wizardユーティリティ (V1.00) を使用してIPX/SPXプロトコルで設定する場合、LANカードオプションから現在の設定状況を取得できずにエラーになり、LANカードオプションへの設定ができない事があります。このような障害が発生した場合、以下のホームページより最新版のSetup Wizardユーティリティ (V1.20以降) をダウンロードしてご利用ください。

<http://www-6.ibm.com/jp/printer/download/utility.html>

3、Windows 2000/XPのLPR印刷における設定について

Windows 2000/XPの「標準TCP/IPプリンタポート」を使用して印刷する場合、プリンタのプロパティ内の設定を以下の設定にして下さい。

- 「LPRバイトカウントを有効にする」にチェックする

- 「全ページ分のデータをスプールしてから、印刷データをプリンタに送る」を選択する

この設定によってパフォーマンスに影響を及ぼす事がありますが、この設定を行なわないと正しい出力結果が得られない場合がありますのでご注意ください。

4、プリンタステータス取得時のご注意

Network Utilityを使用してプリンタのステータスを取得する際、LANカードオプション上の設定項目「Hardware Configuration」の「Support Parallel Mode」を「NIBBLE MODE」に設定してください。デフォルト設定のままでは、IBM 5589-L36プリンタが双方向通信を行なわない為、プリンタステータスが正しく取得できません。