



Mac OS X で AirMac を使う

Mac OS X 環境で AirMac ネットワークに接続すると、ワイヤレスでインターネットを利用したり、ファイルを共有できます。すでに AirMac 1.3 をお使いで、AirMac ベースステーションの設定を済ませていれば、すぐに AirMac を Mac OS X でお使いになれます。

AirMac 1.2 以前をお使いの場合、または AirMac ベースステーションを再設定する場合には、以下で説明している手順にしたがってください。現在お使いの AirMac のバージョンが不明の場合は、以下の AirMac 1.3 のインストール手順にしたがってください。

参考：Mac OS X は、コンピュータ本体に内蔵されたアップル製の AirMac カードのみと互換性があります。Mac OS X では「Internet Connect」アプリケーションや「Signal Strength.dock」を使って、既存の AirMac ネットワークに接続できます。「AirMac 管理ユーティリティ」や「AirMac 設定アシスタント」を使った AirMac ベースステーションの設定または再設定は、コンピュータを Mac OS 9 から起動して行ってください。

AirMac 1.3 をインストールする

- 1 コンピュータを Mac OS X で起動している場合は、Mac OS 9 から起動しなおします。
アップルメニューの「システム環境設定」を選び、「起動ディスク」をクリックします。「Mac OS 9」のシステムフォルダをクリックしてから、アップルメニューの「再起動」を選びます。
- 2 AirMac ソフトウェアのインストールCDを使って AirMac 1.3 をインストールします。この後、以下の手順にしたがって、AirMac ベースステーション内部のソフトウェアを更新します。

AirMac ベースステーションをアップグレードする

設定済みの AirMac ベースステーションのソフトウェアをアップグレードするには：

- 1 お使いのコンピュータが、アップグレードする AirMac ベースステーションが構成している AirMac ネットワークに接続されていることを確認します。
- 2 「AirMac 管理ユーティリティ」を開きます。

3 リストから目的の AirMac ベースステーションを選びます。

4 「設定」をクリックします。

新しいソフトウェアのアップロード（インストール）を促すメッセージが表示されます。
ソフトウェアのアップロードが終了すると、AirMac ベースステーションが再起動します。

未設定の AirMac ベースステーションのソフトウェアをアップグレードするには：

- 「AirMac 設定アシスタント」を開き、画面の指示にしたがって AirMac ベースステーションを設定します。

Mac OS X から起動して AirMac を利用するには：

1 「起動ディスク」コントロールパネルを開き、Mac OS X のシステムフォルダを選んでから「再起動」をクリックします。

2 「Internet Connect」アプリケーションを開いて、AirMac ネットワークを選びます。また、AirMac ネットワークは、「Dock Extras」の「Signal Strength.dock」をクリックしても選べます。

Mac OS X での AirMac の使いかたについて詳しくは、「ヘルプ」メニューの「Mac ヘルプ」を選び、検索語に「AirMac」と入力して「質問」をクリックしてください。